

Gerät

DALI-2 Bediengerät

Funktion

DALI-2 Bediengerät mit konfigurierbarer kapazitiver Touch-Bedienfläche für den Einbau auf eine Gerätedose. Zur Anzeige ausgewählter Szenen oder Gruppen stehen vier frei konfigurierbare LEDs zur Verfügung. Layout der Bedienfläche sowie Anzahl und Position, der bis zu 16 Tasten können frei definiert werden. Jede Taste ist individuell konfigurierbar und ermöglicht das Senden von DALI-Befehlen an DALI-Einzeladressen, DALI-Gruppen oder Broadcast. Jeder Taste kann verschiedenes Schaltverhalten zugeordnet werden: Slider, kurzer Tastendruck, langer Tastendruck, Toggle, Lichtstatusabhängiges Schalten, zeitverzögertes Schalten, etc. Mögliche Steuerbefehle sind DALI- Steuerbefehle sowie vordefinierte Makros (z.B. zur Farbtemperatur- bzw. Farbsteuerung) und selbstkonfigurierbare Befehlsabfolgen. Die Bedieneinheit verfügt über einen integrierten Application Controller und kann alternativ als DALI-2-Inputgerät genutzt werden. DALI-2 zertifiziert und multimasterfähig (es sind mehrere Steuergeräte an einem DALI Bus möglich).

Technische Daten

Bedienelemente: 16 kapazitive Tasterflächen

Stromversorgung: Über DALI-Bus

Typische Stromaufnahme DALI: 5,4 mA

Betriebsart: Multi-Master Applikationskontroller und DALI-2 Input Device (IEC 62386-101/103/301/302)

Abmessungen (L x B x H): 87,7 x 87,7 x 16,2 mm

Montage: Auf eine Installationsdose

Betriebstemperatur: -20°C bis +45°C

Schutzart: IP20

Fabrikat Lunatone

Typ 24035290-G__ DALI-2 Touchpanel 04