

## **Gerät**

DALI-2 Bediengerät

## **Funktion**

DALI-2 Bediengerät mit 4 Tasten für den Einbau auf eine Gerätedose. Jede Taste ist individuell konfigurierbar und ermöglicht das Senden von DALI-Befehlen an DALI-Einzeladressen, DALI-Gruppen oder Broadcast. Jeder Taste kann verschiedenes Schaltverhalten zugeordnet werden: kurzer Tastendruck, langer Tastendruck, Toggle, Lichtstatusabhängiges Schalten, zeitverzögertes Schalten, etc. Mögliche Steuerbefehle sind DALI- Steuerbefehle sowie vordefinierte Makros (z.B. zur Farbtemperatur- bzw. Farbsteuerung) und selbstkonfigurierbare Befehlsabfolgen. Das Modul verfügt über einen integrierten Application Controller und kann alternativ als DALI-2-Inputgerät (DALI-2 Instanzen nach 62386-301) genutzt werden. DALI-2 zertifiziert und multimasterfähig (es sind mehrere Steuergeräte an einem DALI Bus möglich).

## **Technische Daten**

Bedienelemente: 4 Taster

Stromversorgung: Über DALI-Bus

Typische Stromaufnahme DALI: 3,6 mA

Betriebsart: Multi-Master Applikationskontroller und DALI-2 Input Device (IEC 62386-101/103/301)

Abmessungen (L x B x H): 82 x 82 x 8,5 mm

Montage: Auf eine Installationsdose

Betriebstemperatur: -20°C bis +50°C

Schutzart: IP20

Gehäusefarben: Reinweiß (RAL9010), Verkehrsweiß (RAL9016), Schwarz (RAL9005)

## **Fabrikat Lunatone**

**Typ** 86459793-\_\_-2-app DALI-2 Switch Cross